

快速操作指南

SH-CZ-CN 中规智能插座快速指南



产品参数

电压	AC100-240V
额定电流	10A(阻性负载)
额定功率	2200W
产品尺寸	50*50*30.5(mm)
工作环境	室内
工作温度	-20°C ~ 70°C
工作湿度	≤ 80%RH

注: 智能插座是配合灯具/音箱等设备使用;

匹配小乐操作

长按插座按键3秒(指示灯闪烁,进入匹配模式)



使用者: 小乐管家

小乐管家: 小乐在

使用者: 打开插座/打开落地灯(插座名称/插座控制的灯具名称)

小乐管家: 打开插座, 插座匹配完成/

打开落地灯, 落地灯匹配完成

(插座按键指示灯停止闪烁)

1.插座控制的灯具名称及命令词, 请参考小乐管家操作说明书中灯具命令词列表

2.插座名称及命令词, 请参考小乐管家操作说明书中插座照明类命令词列表

清除匹配操作

长按插座按键9秒钟, 指示灯先快速闪烁, 然后停止闪烁, 即清除成功。